

Для перепрошивки вам нужно выбрать правильный пакет обновления.

Обратите внимание на перегородку между разъемом для наушников и разъемом для подключения USB - <http://yadi.sk/d/GSuOgNNiCLLyN>.

Если эта перегородка **ЧЕРНОГО** цвета, то для прошивки используйте **Вариант 1**.

Если эта перегородка **ЖЕЛТОГО** цвета, то для прошивки используйте **Вариант 2**.

### **Вариант 1.**

Прошивка содержит в себе Google Market и сервисы Google - <http://yadi.sk/d/F20NgQHjRy7xH>

После того как скачаете файл обновления следуйте инструкциям ниже и строго придерживайтесь их:

1. Помещаем файл **update\_v1\_black.zip** в корень карты памяти (не распаковывая!), вставляем её в смартфон.
2. Одновременно с нажатием кнопки включения питания, держим нажатой кнопку включения камеры. Держите клавишу камеры нажатой до появления значка с восклицательным знаком.
3. После его появления, нажмите клавишу «Домой», появится меню. Перемещение по его пунктам – клавиши громкости, подтверждение – кнопка «Меню»
4. Перед началом прошивки, сделайте “Wipe data/factory reset”
5. Затем заходим в “apply update from SD card”, выбираем файл update.zip с карты памяти, начинается процесс прошивки.
6. После сообщения об успешной прошивке, снова сделайте “Wipe data/factory reset”
7. Выберете пункт «reboot system now». Смартфон включится самостоятельно.
8. Обновление ПО завершено.

### **Вариант 2.**

Прошивка содержит в себе Google Market и сервисы Google - <http://yadi.sk/d/gxEcX-C7Ry8KX>

После того как скачаете файл обновления следуйте инструкциям ниже и строго придерживайтесь их:

1. Помещаем файл **update\_v2\_yellow.zip** в корень карты памяти (не распаковывая!), вставляем её в смартфон.
2. Одновременно с нажатием кнопки включения питания, держим нажатой кнопку включения камеры. Держите клавишу камеры нажатой до появления значка с восклицательным знаком.
3. После его появления, нажмите клавишу «Домой», появится меню. Перемещение по его пунктам – клавиши громкости, подтверждение – кнопка «Меню»
4. Перед началом прошивки, сделайте “Wipe data/factory reset”
5. Затем заходим в “apply update from SD card”, выбираем файл update.zip с карты памяти, начинается процесс прошивки.
6. После сообщения об успешной прошивке, снова сделайте “Wipe data/factory reset”
7. Выберете пункт «reboot system now». Смартфон включится самостоятельно.
8. Обновление ПО завершено.