

ВАЖНО!

До начала прошивки следует сохранить важные данные на внешние носители или в облачные интернет-сервисы.

Процедура обновления ПО:

1. Скачать пакет обновления по ссылке - <http://yadi.sk/d/kl7rxbUaRb2Ge>

Помещаем файл «SENSEIT_R280_r222.zip» в корень SD-карты (**не распаковывая!**), далее вставляем SD-карту в смартфон.

на выключенном телефоне удерживая кнопку увеличения громкости, нажать кнопку включения питания, через пару секунд отпустить - телефон перейдет в recovery режим. (Перемещение по его пунктам – клавиши громкости, подтверждение – кнопка «Меню»)

2. Выбрать пункт **update from SD card**.

3. Выбрать скопированный на карту файл.

4. Дождаться окончания процесса обновления (в верхней части виден прогресс-бар, внизу появится надпись после завершения процесса).

5. Рекомендуется после обновления выполнить **wipe cache partition** и **wipe data/factory reset** - после этого телефон вернется в исходное состояние.

6. После загрузки ОС Android, следует сделать «Сброс с восстановлением заводских настроек»

7. Параметры -> Резервное копирование и сброс -> Сброс с восстановлением заводских настроек.

8. Обновление ПО завершено.